

Détecteur d'humidité dans le sol

Quatre broches : A D GND VCC où A est une sortie analogique, D une sortie digitale dont le seuil est réglable par un potentiomètre situé sur le module. Exemple d'utilisation de la sortie analogique (brancher par exemple sur l'entrée A0 de l'Arduino) :



Code :

```
int valeur;  
  
void setup()  
{  
  Serial.begin(9600);  
}  
  
void loop()  
{  
  int m;  
  valeur=analogRead(A0);  
  Serial.print(valeur);  
  m=map(valeur,1023,0,0,100);  
  Serial.print(" ");  
  Serial.print(m);  
  Serial.print(" %");  
  Serial.println();  
  delay(1000);  
}
```